



Πληκτρολόγια με LED Σειρά DS7445V2



- ▶ Προσαρμόσιμη ένταση ήχου
- ▶ Εύκολη στην πρόσβαση καρτέλα οδηγιών
- ▶ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης

Το DS7445V2 είναι ένα τετρασύρματο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με φωτιδιόδους (LED) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους Πίνακες ελέγχου DS7060, DS7080iP-32, Σειρά DS7200 και Σειρά DS7400Χί.

Το DS7445V2 διαθέτει 16 LED τα οποία αντιπροσωπεύουν τις πρώτες 16 ομάδες ανιχνευτών στην περιοχή του πληκτρολογίου. Οι διάφοροι πίνακες ελέγχου μπορούν να ενεργοποιήσουν διαφορετικό αριθμό LED.

Περιγραφή λειτουργιών.

Προσαρμόσιμη ένταση ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου που δεν αφορά τους συναγερμούς, στο πληκτρολόγιο.

Εύκολη στην πρόσβαση καρτέλα οδηγιών

Οι βασικές οδηγίες χρήσης βρίσκονται σε μια συρταρωτή καρτέλα η οποία μπορεί να εγκατασταθεί έτσι ώστε να ανοίγει τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης

Τα τρία μη επισημασμένα πλήκτρα κάτω από την τελευταία σειρά πλήκτρων του πληκτρολογίου μπορούν να προγραμματιστούν ως πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ειδικό πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης και πλήκτρο εκφοβισμού διαρρήκτη (πανικού). Περιλαμβάνονται αυτοκόλλητες ετικέτες.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Ευρώπη	CE	1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC; EN 55022:2006 + A1:2007, Class B; EN 50130-4 w/A1:1998 + A2:2003; EN61000-3-2:2006; EN61000-3-3:1995; EN 60950-1:2001; TBR21:1998 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)
Βέλγιο	INCERT	DS7445V2: B-509-004/b
Ρωσία	GOST	DS7445V2-RU: GOST 12997-84, GOST R MEK 60065-2002, GOST R 50009-2000, GOST R 51317.3.2-99, GOST P 51317.3.3-99
Ευρώπη	Συμμορφούται με το πρότυπο EN50131	Κατηγορία 1

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Πίνακας ελέγχου Αριθμός LED στο πληκτρολόγιο DS7445V2

Πίνακες ελέγχου Σειρά DS7080iP-32 και DS7400Xi	8
Πίνακας ελέγχου DS7060	6
Πίνακες ελέγχου Σειρά DS7220V2 και DS7240V2	16

Ζητήματα που αφορούν την καλωδίωση και την τοποθέτηση

Αριθμός πληκτρο- Τύπος καλωδίου Απόσταση πληκτρο- γίων γίου από τον πίνακα ελέγχου

Μέχρι δύο	Χωρίς θωράκιση, τεσσάρων αγωγών, 0,8 mm (αρ. 22 AWG)	Μέχρι 305 m (1000 ft)
Μέχρι τρία	Χωρίς θωράκιση, τεσσάρων αγωγών, 1,2 mm (αρ. 18 AWG)	Μέχρι 305 m (1000 ft)

Το μήκος του καλωδίου μεταξύ του πληκτρολογίου και του πίνακα ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 305 m (1000 ft). Μη στερεώνετε το πληκτρολόγιο σε εξωτερικούς χώρους.

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσ.	Είδος
1	Διάταξη πληκτρολογίου
1	Συρταρωτή καρτέλα πληροφοριών
2	Καρτέλες πληροφοριών
1	Χάντρα φερίτη με οδηγίες εγκατάστασης
1	Βιβλιογραφία – Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Τεχνικά στοιχεία

Συνθήκες περιβάλλοντος

Σχετική υγρασία:	5% έως 93% στους +32 °C (+90 °F), χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)

Απαιτήσεις ισχύος

Κατανάλωση ρεύματος:	95 mA σε κατάσταση αναμονής, 200 mA μέγιστη (με ενεργοποιημένο τον ήχο στο μεγάλο φωνο και τον οπίσθιο φωτισμό)
----------------------	---

Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας): 12 VDC

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις:	12 cm x 21 cm x 2 cm (4,6 in. x 8,2 in. x 0,8 in.)
Βάρος:	439 g (15,5 oz)

Πληροφορίες παραγγελίας

DS7445V2-EXP Πληκτρολόγιο με LED DS7445V2-EXP

Προς εξαγωγή. Διαθέτει 16 φωτοδιόδους (LED) οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις πρώτες 16 ομάδες ανιχνευτών στην περιοχή του πληκτρολογίου.

DS7445V2-RU Πληκτρολόγιο με LED DS7445V2-RU

Κατάλληλο για χρήση στη Ρωσία. Διαθέτει 16 φωτοδιόδους (LED) οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις πρώτες 16 ομάδες ανιχνευτών στην περιοχή του πληκτρολογίου.

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Represented by